

HEKA 1 VM 1000-4

ilmaeristeisellä keskijännitekojeistolla

Muuntamo HEKA 1 VM kuuluu AS Harju Elekterin monipuoliseen muuntamo-kokonaisuuksien tuotesarjaan.



MUUNTAMOSARJA HEKA 1 VM:

- tehdasvalmisteinen
- valmiina liitettäväksi keskijännite-/pienjänniteverkkoon
- ulkoa hoidettava
- suunniteltu standardin EN 62271-202 mukaisesti
- soveltuu ulkokäyttöön
- saatavissa myös lautaverhoituna ja eri väreillä

KESKIJÄNNITEKOJEISTO

Kompakti 4-kenttäinen ilmaeristeinen tyyppitestattu kojeisto AREVA NEW UNISARC, 24 kV, 630 A. IAC AFL 20 kA, 1 s.
Minimi käyttölämpötila - 40 C°, IEC 62271-200



MUUNTAJA

Max. 1000 kVA, 24/0.4 kV muuntaja. Muuntamo on varustettu 100% öljynkeräyskukalolla mahdollisten öljyvahinkojen välttämiseksi.



PIENJÄNNITEKOJEISTO

Pienjännitekojeiston syötössä 1600 A:n kuormankytin, lähdoissa max. 14 kpl 400 A:n jonovarokeytkimiä. Saatavana myös ala- tai sivullitöntäinen 630 A jonovarokeytkin kahdelle kaapelille. Tarvittaessa PJ-kojeisto voidaan varustaa energianmittauksella, katuvalokeskuksella yms.

STANDARDIT

Muuntamo on valmistettu standardin EN 62271-202 vaatimusten mukaan.



AS Harju Elekter Elektrotehnika, Paldiski mnt 31, 76606 Keila, Estonia
puh +372 674 7449, mail@he.ee, www.harjuelekter.ee/elektrotehnika



Satmatic Oy, Sammontie 9, 28400 Ulvila
puh 02 537 9800, www.satmatic.fi